



## CCR U Mini II

USB RFID čítačka pre jednoduchú správu prístupu

**CCR U Mini II je kompaktná, nízkofrekvenčná bezkontaktná RFID čítačka** novej generácie s rýchlym a spoľahlivým USB pripojením.

Je ideálna pre pohodlné stolné použitie a efektívnu prácu s ISO kartami a čipmi, vrátane čítania a zapisovania údajov na RFID karty.

**Podporuje vysoko bezpečné RFID čítanie viacerých typov MIFARE® DESFire® a HID kariet.** Zabudovaný LED indikátor a bzučiak okamžite informujú o stave zariadenia, čím zvyšujú užívateľský komfort a bezpečnosť.



### VLASTNOSTI

- > Bezkontaktná čítačka kariet s USB pripojením
- > Vysoko bezpečné RFID čítanie s podporou viacerých MIFARE® DESFire® Proximity a HID kariet
- > LED indikátor a vnútorný bzučiak pre signalizáciu stavu
- > Stolné použitie pre prácu s ISO kartami alebo príveskami na kľúče
- > RFID čítačky sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou CONTAL OK

# CCR U Mini II

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenčné pásmo	13,56 Mhz 125 kHz verzia Proximity
Napájanie	USB (5 V)
Prúdový odber	Max. 100 mA
Krytie	IP42
Prevádzková teplota	-40 °C až +55 °C
Optická indikácia	RGB
Akustická indikácia	vstavaný bzučiak
Rozmery	70 x 68 x 97 mm
Hmotnosť	160 g
Farba	Čierna

## ŠPECIFIKÁCIA

Certifikát	CE Mark
Čítacia vzdialenosť	30 mm
Materiál	PC-polykarbonát



### Objednávací kód:

**64282110** MIFARE/DESFire 13,56 MHz

**64282220** Proximity 125 kHz

**64282330** HID 125 kHz



**CONTAL OK**

contal@contal.sk | +421 41 5052 111



[www.contal.sk](http://www.contal.sk)